

Vekselretter med Ren Sinusbølge | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Peak-effekt: 500 W |
Skrueterminal



Produktspecifikationer PIPS30012:

Antal output	1		Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
Antal produkter i pakken	1 stk.		
Effektivitet	88 %		Lavt-batteri beskyttelse
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)		Output beskyttelse mod kortslutning
Farve	Blå		Overbelastningsbeskyttelse
Fungerer med fjernbetjening	Nej		
Indgangsspænding	12 V DC		Termisk beskyttelse
Indgangstype	Skrueterminal	Sikring	Ja
Maksimalt strømforbrug	500 W	Stik	Skrueterminal
Materiale	Aluminium	Strømkilde type	Bil Drevet
Peak-effekt	500 W	Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Udgangseffekt	300 W
		Udspænding	230 V AC 50 Hz

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIPS30012
EAN single Product	5412810300679
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374137
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Vekselretter Batteriklemmer

Læs mere online

