

**Active | Tilslutnings Type: F-stik | FM / UHF / VHF |
Modtagelsesområde: 0-50 km | LTE800 | Forstærkning: 40 dB | Hvid /
Sort**

Mærke: Nedis | Artikelnummer: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Produktspecifikationer

Antennetype	Active
DAB + understøttet	Ja
Enhedens strømindgangsforbindelse	DC 8 x 3.5 mm
Farve	Hvid
	Sort
FM	11 dB
FM-frekvensområde	87.5 - 108.5 MHz
Forstærkning	40 dB
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz
Impedans	75 Ohm
Indendørs / udendørs	Udendørs
Indgangsspænding	12,0 VDC
Indgangsstrøm	0.2 A
Kabellængde	0.20 m
Kapslingsklasse	IPX4
Lodret bredde	156 °
LTE-filter	LTE800
Materiale	ABS
Modtagelsesområde	0-50 km
Signaltype	FM
	UHF
	VHF
Stik	Euro / Type C (CEE 7/16)
Strømadapterkabel længde	1.50 m
Strømkilde type	Strømforsyning
Tilslutnings Type	F-stik
UHF	16 dB
UHF-frekvensområde	470-790 MHz
Vandret bjælkevidde	60 °
VHF	11 dB
VHF frekvensområde	170-230 MHz

Emballageoplysninger

Mærke	Nedis
Bestillingskode	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Antenne
	Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

