

LNB | Twin Monoblock 6.0° | Udgangsforbindelse: 2x F-Connector | Støjfigurinterval: 0.85 dB | Konverteringsydelse: 52 - 67 dB | Sort | Eget til: Astra+ / Hotbird



Produktspecifikationer SLNBTM60BK:

Antal produkter i pakken	1 stk.	Local oscillator frequency phase noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Billede Afvisning (Min.)	40 dB	Materiale	ABS
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C		Metal
Eget til	Astra+	Nuværende forbrug	0.17 A
	Hotbird	Output falsk	-53 dB
Farve	Sort	Polaritet skifte spænding lodret	DC 11,0 - 14,0 V
Gain flatness 26 MHz bandwidth	± 0,5 dB	Polaritetsskifte spænding vandret	DC 16,0 - 20,0 V
Høj Band Switching	22 kHz	Satellittilbehørstype	LNB
Input Frekvensområde High Band	11.7 - 12.75 GHz	Støjfigurinterval	0.85 dB
Input Frekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz	Udgang Frekvensområde High Band	1100 - 2150 GHz
Konverteringsydelse	52 - 67 dB	Udgangsforbindelse	2x F-Connector
Kryds polarisering	20 dB		
Lav Band Switching	0 kHz		
LNB-type	Twin Monoblock 6.0°		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	SLNBTM60BK
EAN single Product	5412810320882
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Monoblok

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	108 mm	110 mm	125 mm	338 g
30	400 mm	240 mm	560 mm	11020 g

