

FM-radio | Bærbart design | AM / FM | Batteri / Strømforsyning | Analog | 1.8 W | Sort hvid skærm
| Hovedtelefonudgang | Bærehåndtag | Grå / Sort



Produktspecifikationer RDFM1340GY:

AM-frekvensområde	530-1600 kHz	Medieafspilning	Radio
Antal produkter i pakken	1 stk.	Mid-range size	3 "
Antennetype	External	Nødvendige batterier (ikke inkluderet)	3x C/LR14
Bærehåndtag	Ja	Radiodesign	Bærbart design
Farve	Grå	Radiotype	FM Radio
	Sort	Skærm	Sort hvid skærm
FM-frekvensområde	87.5 - 108 MHz	Stik	Euro / Type C (CEE 7/16)
Hovedtelefonudgang	Ja	Strømadapterkabel længde	1.50 m
Højttaler RMS	0.6 W	Strømforbrug i driftstilstand	3.50 W
Højttaler spidseffekt	1.8 W	Strømforbrug i standbytilstand	0.40 W
Højttalerkanaler	1.0	Strømkabel side A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Indgangsspænding	100 - 230 V AC 50 Hz	Strømkabel side B	C7
Indgangsstrøm	1.0 A	Strømkilde type	Batteri
Indstillingstype	Analog		
Lyd output	Mono		
Maksimal batteritid	10 timer		
Materiale	ABS		

	Strømforsyning
Tilslutninger udgang	1x 3.5 mm
Understøttet radioband	AM
	FM

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	FM/AM-radio
	EU-strømkabel

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

