

## Bærbart design | AM / FM | Batteri / Strømforsyning | Analog | 1.8 W | Sort hvid skærm | Hovedtelefonudgang | Bærehåndtag | Grå / Sort

Mærke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

### Produktspecifikationer

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| AM-frekvensområde                      | 530-1600 kHz             |
| Antal produkter i pakken               | 1 stk.                   |
| Antennetype                            | External                 |
| Bærehåndtag                            | Ja                       |
| Farve                                  | Grå                      |
|                                        | Sort                     |
| FM-frekvensområde                      | 87.5 - 108 MHz           |
| Hovedtelefonudgang                     | Ja                       |
| Højttaler RMS                          | 0.6 W                    |
| Højttaler spidseffekt                  | 1.8 W                    |
| Højttalerkanaler                       | 1.0                      |
| Indgangsspænding                       | 100 - 230 V AC 50 Hz     |
| Indgangsstrøm                          | 1.0 A                    |
| Indstillingstype                       | Analog                   |
| Lyd output                             | Mono                     |
| Maksimal batteritid                    | 10 timer                 |
| Materiale                              | ABS                      |
| Medieafspilning                        | Radio                    |
| Mid-range size                         | 3 "                      |
| Nødvendige batterier (ikke inkluderet) | 3x C/LR14                |
| Radiodesign                            | Bærbart design           |
| Radiotype                              | FM Radio                 |
| Skærm                                  | Sort hvid skærm          |
| Stik                                   | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Strømadapterkabel længde               | 1.50 m                   |
| Strømforbrug i drifttilstand           | 3.50 W                   |
| Strømforbrug i standbytilstand         | 0.40 W                   |
| Strømkabel side A                      | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Strømkabel side B                      | C7                       |
| Strømkilde type                        | Batteri                  |
|                                        | Strømforsyning           |
| Tilslutninger udgang                   | 1x 3.5 mm                |

### Understøttet radioband

|  |    |
|--|----|
|  | AM |
|  | FM |

### Emballageoplysninger

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mærke               | Nedis         |
| Bestillingskode     | RDFM1340GY    |
| EAN single product: | 5412810329564 |
| EAN Inner carton:   |               |
| EAN Outer carton:   | 5412810384327 |
| Emballage           | Giftbox       |
| Pakkens indhold     | FM/AM-radio   |
|                     | EU-strømkabel |

| Antal | L x    | B x    | H (mm) | Vægt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 80 mm  | 180 mm | 220 mm | 703 g  |
| 12    | 230 mm | 365 mm | 480 mm | 8900 g |

