SmartLife LED-Pære | Wi-Fi | E27 | 806 lm | 9 W | Varm til kølig hvid | 2700 - 6500 K | Android™ / IOS | Pære | 3 stk.

5 412810 335435

Produktspecifikationer WIFILRW30E27:

Antal lamper i emballagen	**3 stk.**
Antal produkter i pakken	**3 stk.**
Antal skiftecyklusser	**15000 Skiftecykler**
App tilgængelig til	**Android™**
	IOS
Dimbar	**Ja**
Driftstemperaturområde	**-20 - 45 °C**
Emballagetype	**Gift Box with Euro Lock**
Energiforbrug pr. 1000 timer	**9 kWh**
Energiklasse	**F**
Farve	**Hvid**
Farvegengivelsesindeks (Ra)	**80**
Farvetemperatur	**2700 - 6500 K**
Frekvensområde	**2412 - 2472 MHz**
Indgangsspænding	**220 - 240 V AC**

Kan dæmpes via app	**Ja**
Kompatibel med	**Nedis® SmartLife**
Lampeform	**Pære**
Lys farve	**Varm til kølig hvid**
Lyskilde	**LED**
Maksimal transmissionsantenneforstærkning	**1 dBi**
Maksimal transmissionseffekt	**20 dBm**
Maksimalt strømforbrug	**9 W**
Materiale	**Plastik**
Nominel lysstrøm	**806 lm**
Pærediameter	**60 mm**
Pærehøjde	**109 mm**
Pærens nominelle levetid	**10000 h**
Sokkel	**E27**
Stråler Vinkel	**200 °**

Teknologi	**LED**
Tilsvarende watt-tal	**60 W**
Understøttet trådløs teknologi	**Wi-Fi**

Emballageoplysninger:

Mærke	**Nedis**
Bestillingskode	**WIFILRW30E27**
EAN single Product	**5412810335435**
EAN Inner Carton	**5412810410910**
EAN Outer Carton	**5412810410880**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Pakkens indhold	**▪ 3 x intelligente pærer**
	▪ Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	65 mm	150 mm	185 mm	183 g
10	195 mm	270 mm	330 mm	2020 g
40	400 mm	290 mm	675 mm	8720 g