

SmartLife LED-Pære | Wi-Fi | E27 | 806 lm | 9 W | Varm til kølig hvid | 2700 - 6500 K | Android™ / IOS | Pære | 1 stk.



Produktspecifikationer WIFILRW10E27:

Antal lamper i emballagen	1 stk.
Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal skiftecyklusser	15000 Skiftecykler
App tilgængelig til	Android™
	IOS
Dimbar	Ja
Driftstemperaturområde	-20 - 45 °C
Effekt	9 W
Emballagetype	Gift Box with Euro Lock
Energiforbrug pr. 1000 timer	9 kWh
Energiklasse	F
Farve	Hvid
Farvegengivelsesindeks (Ra)	80
Farvetemperatur	2700 - 6500 K
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz

Indgangsspænding	220 - 240 V AC
Kan dæmpes via app	Ja
Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Lampeform	Pære
Lys farve	Varm til kølig hvid
Lyskilde	LED
Maksimal transmissionsantenneforstærkning	1 dBi
Maksimal transmissionseffekt	20 dBm
Maksimalt strømforbrug	9 W
Materiale	Plastik
Nominel lysstrøm	806 lm
Pærediameter	60 mm
Pærehøjde	110 mm
Pærens nominelle levetid	10000 h
Sokkel	E27

Stråler Vinkel	200 °
Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	60 W
Understøttet trådløs teknologi	Wi-Fi

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	WIFILRW10E27
EAN single Product	5412810335442
EAN Inner Carton	5412810410484
EAN Outer Carton	5412810410491
Emballage	Giftbox with eurolock
Pakkens indhold	▪ Smart-pære ▪ Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	65 mm	150 mm	65 mm	78 g
10	75 mm	265 mm	330 mm	880 g
50	350 mm	285 mm	380 mm	4840 g

