

SmartLife Bevægelses Sensor | Lyssensor | Zigbee 3.0 | Batteri / USB Drevet | Detektorvinkel: 100 ° | Detektorområde: 7 m | Maks. batteritid: 24 Måned | Hvid



Produktspecifikationer ZBSM20WT:

Antal produkter i pakken	1 stk.
App tilgængelig til	Android™
	IOS
Detektorområde	7 m
Detektorvinkel	100 °
Driftstemperaturområde	-10 - 50 °C
Energi fra batteritype	CR123A
Enhedens strømindsangsforbindelse	Micro USB
Farve	Hvid
Frekvensområde	2405 - 2480 MHz
Indgangsspænding	1.5 V DC
Indgangsstrøm	0.02 A
Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Kontrol via mobilapp	Ja
Maks. batteritid	24 Måned

Maksimal transmissionsantenneforstærkning	1 dBi
Maksimal transmissionseffekt	10 dBm
Maksimalt strømforbrug	0.05 W
Materiale	Plastik
Nødvendige batterier (inkluderet)	1x CR123A
Sensor-teknologi	PIR
Sensortype	Lyssensor
Stik	USB
Strømkilde type	Batteri
	USB Drevet
Understøttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	ZBSM20WT
EAN single Product	5412810408894
EAN Inner Carton	5412810442904
EAN Outer Carton	5412810442898
Emballage	Giftbox with eurolock
Pakkens indhold	PIR-bevægelsessensor
	Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	45 mm	150 mm	65 mm	91 g
8	100 mm	145 mm	265 mm	802 g
120	290 mm	465 mm	520 mm	13400 g



Zigbee Motion Sensor (PIR)



App control



Schedule & timer

