

SmartLife Fuld Farve Pære | Zigbee 3.0 | E27 | 806 lm | 9 W | RGB / Varm til kølig hvid | 2200 - 6500 K | Android™ / IOS | Pære | 1 stk.



Produktspecifikationer ZBLC10E27:

Antal lamper i emballagen	1 stk.	Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Antal skiftecyklusser	15000 Skiftecykler	Lampeform	Pære
App tilgængelig til	Android™ IOS	Lys farve	RGB Varm til kølig hvid
Dæmpbar	Ja	Lyskilde	LED
Driftstemperaturområde	-20 - 45 °C	Maksimal transmissionsantenneforstærkning	1 dBi
Emballagetype	Gift Box with Euro Lock	Maksimal transmissionseffekt	10 dBm
Energiforbrug pr. 1000 timer	9 kWh	Maksimalt strømforbrug	9 W
Energiklasse	F	Materiale	Plastik
EPREL ID	1279052	Nominel lysstrøm	806 lm
Farve	Hvid	Pærediameter	60 mm
Farvegengivelsesindeks (Ra)	80	Pærehøjde	110 mm
Farvetemperatur	2200 - 6500 K	Pærens nominelle levetid	15000 h
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz	Sokkel	E27
Indgangsspænding	220 - 240 V AC	Stråler Vinkel	200 °

Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	60 W
Understøttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	ZBLC10E27
EAN single Product	5412810410637
EAN Inner Carton	5412810414918
EAN Outer Carton	5412810414925
Emballage	Giftbox with eurolock
Pakkens indhold	Smart-pære Vejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	65 mm	155 mm	65 mm	79 g
10	75 mm	270 mm	330 mm	892 g
50	345 mm	290 mm	370 mm	4940 g

