

SmartLife Fuld Farve Pære | Zigbee 3.0 | E14 | 470 lm | 4.9 W | RGB / Varm til kølig hvid | 2200 - 6500 K | Android™ / IOS | Stearinlys | 1 stk.



Produktspecifikationer ZBLC10E14:

Antal lamper i emballagen	1 stk.	Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Antal skiftecykluser	15000 Skiftecykler	Lampeform	Stearinlys
App tilgængelig til	Android™ IOS	Lys farve	RGB Varm til kølig hvid
Dimbar	Ja	Lyskilde	LED
Driftstemperaturområde	-20 - 45 °C	Maksimal transmissionsantenneforstærkning	1 dBi
Emballagetype	Gift Box with Euro Lock	Maksimal transmissionseffekt	10 dBm
Energiforbrug pr. 1000 timer	5 kWh	Maksimalt strømforbrug	4.9 W
Energiklasse	F	Materiale	Plastik
EPREL ID	1279050	Nominel lysstrøm	470 lm
Farve	Hvid	Pærediameter	37 mm
Farvegengivelsesindeks (Ra)	80	Pærens nominelle levetid	15000 h
Farvetemperatur	2200 - 6500 K	Sokkel	E14
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz	Stråler Vinkel	200 °
Indgangsspænding	220 - 240 V AC	Teknologi	LED

Tilsvarende watt-tal	45 W
Understøttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	ZBLC10E14
EAN single Product	5412810410644
EAN Inner Carton	5412810414932
EAN Outer Carton	5412810414949
Emballage	Giftbox with eurolock
Pakkens indhold	Smart-pære
	Vejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	65 mm	155 mm	65 mm	69 g
10	75 mm	270 mm	325 mm	788 g
50	340 mm	285 mm	380 mm	4400 g

