

Power Inverter Modifieret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Peak-effekt: 300
W



Produktspecifikationer PIM15012FGY:

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal stik	1 stk.
Effektivitet	85 %
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Farve	Sølv
Fungerer med fjernbetjening	Nej
Indgangsspænding	12 V DC
Indgangstype	Stik til cigarettænder
Maksimalt strømforbrug	300 W
Materiale	Aluminium
Peak-effekt	300 W
Samlet antal USB-porte	1

Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)
	Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
	Kortslutningsbeskyttelse
	Overbelastningsbeskyttelse
	Overophedning Beskyttelse
Sikring	Ja
Stik	Stik til cigarettænder
Strømkilde type	Bil Drevet
Udgang bølgeform	Modifieret Sinuskurve
Udgangseffekt	150 W
Udspænding	230 V AC 50 Hz

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIM15012FGY
EAN single Product	5412810449088
EAN Inner Carton	5412810449255
EAN Outer Carton	5412810449262
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Strøminverter med cigarettænderkabel (80 cm)

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	115 mm	90 mm	205 mm	586 g
10	415 mm	130 mm	440 mm	6120 g
30	440 mm	410 mm	465 mm	19520 g

