

Power Inverter Modificeret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Peak-effekt: 600 W



Produktspecifikationer PIM30012FGY:

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal stik	1 stk.
Effektivitet	85 %
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Farve	Sølv
Fungerer med fjernbetjening	Nej
Indgangsspænding	12 V DC
Indgangstype	Batteriklemmer + cigarettænder
Maksimalt strømforbrug	600 W
Materiale	Aluminium
Peak-effekt	600 W
Samlet antal USB-porte	1

Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Udgangseffekt	300 W
	Beskyttelse ved lav Spændning (Input)	Udspænding	230 V AC 50 Hz
	Kortslutningsbeskyttelse		
	Overbelastningsbeskyttelse		
	Overophedning Beskyttelse		
Sikring	Ja		
Stik	Batteriklemmer + Cigaretænder		
Strømkilde type	Bil Drevet		
Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIM30012FGY
EAN single Product	5412810449118
EAN Inner Carton	5412810449293
EAN Outer Carton	5412810449309
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Effekt inverter
	Hurtig startvejledning

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	170 mm	80 mm	210 mm	1102 g
5	215 mm	185 mm	395 mm	5720 g
20	420 mm	385 mm	455 mm	24220 g

