

nedis

bevægelsesdetektor

Indendørs | 2-leder | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensor-teknologi: PIR | Sensor rækkevidde: 0.0 - 9.0 m

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:



Nedis.com



Denne Nedis infrarøde bevægelsessensor forhindrer lyset i at være tændt ved et uheld, hvilket er godt for miljøet - for ikke at nævne for din elregning.

Den sikrer også, at det ikke er nødvendigt at tænde lyset manuelt.

Sensoren har justerbar tidsforsinkelses- og lysfølsomhedsindstillinger og er også udstyret med en tænd/sluk/PIR-kontakt foran.

Den infrarøde bevægelsessensor er let at installere i en standard indbygget boks med en minimum monteringsdybde på 30 mm (monteringshuller 60 mm mellem midtpunkterne).

Denne model er velegnet til 2-trådede installationer (strømførende og neutrale).

Funktioner

- 2-trådet installation
- Justerbar indstilling af omgivende lys
- Justerbar tidsforsinkelsesindstilling
- Indbygget dybde på kun 30 mm
- Monteringshuller 60 mm mellem midtpunkterne, passer til almindelige installationsbokse



Nedis.dk/PIRII40WT

