

**FM-Radio | Tragbare Ausführung | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 3.6 W
| Monitorgröße: 2.0 " | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Schwarz / Weiss**



Produkteigenschaften RDFM2100WT:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Akku-Kapazität | 400 mAh | Lautsprecher RMS | 1.2 W |
| Anschlüsse – Ausgang | 1x 3.5 mm | Lautsprecherkanäle | Mono |
| Anschlüsse – Eingang | 1x USB | Material | ABS |
| | microSD | max. Batteriespielzeit | 3 Std |
| Antennentyp | Extern | Medienwiedergabe | AUX |
| Anzeige | Scharz-weiß Monitor | | Micro SD |
| Eingangsspannung | 5 V DC | | Radio |
| Eingangsstrom | 1.0 A | | USB |
| Erforderliche Batterien (enthalten) | Eingebautes Lithium Ion | Monitorgröße | 2.0 " |
| Farbe | Schwarz | Netzkabel Anschluss A | USB |
| | Weiss | Netzkabel Anschluss B | DC Power Plug |
| FM Frequenzbereich | 87.5 - 108 MHz | Netzkabellänge | 1.00 m |
| FM voreingestellte Sender | 50 | Netzstecker | USB |
| Geräteeingangsanschluss | DC 12 x 4.5 mm | Radiodesign | Tragbare Ausführung |
| Kopfhörerausgang | Ja | Radiotyp | FM Radio |
| Ladezeit | 3 h | Spitzenleistung des Lautsprechers | 3.6 W |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Stromquellentyp | Batteriebetrieben |
| | Netzstromversorgung |
| Tuning Typ | Digital |
| Untestützte Radio Bände | FM |
| USB Ladung | Ja |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | RDFM2100WT |
| EAN single Product | 5412810272457 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | UKW-Radio Wiederaufladbarer Akku |

Lesen Sie mehr online

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 135 mm | 96 mm | 40 mm | 261 g |
| 12 | 255 mm | 200 mm | 145 mm | 3241 g |
| 48 | 300 mm | 410 mm | 270 mm | 13340 g |

