

Tragbare Ausführung | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 2.4 W | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Schwarz / Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1300WT | Product EAN number: 5412810272570

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Ausgang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Scharz-weiß Monitor
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	3x C/LR14
Farbe	Schwarz
	Weiss
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.8 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Leistungsaufnahme Betrieb	3.5 W
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	10 Std
Medienwiedergabe	Radio
Mid-range size	3 "
Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Netzkabel Anschluss B	C7
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	FM Radio
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	2.4 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	0.4 W
Tragegriff	Ja

Tuning Typ

Untestützte Radio Bänder

Analog

FM

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM1300WT
EAN single product:	5412810272570
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384297
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	FM/AM-Radio
	Stromkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

