

Datenblatt | Karaoke Mixer Set

2 Mikrofone | Mikrofon Lautstärkeregelung | Musik Lautstärkeregelung | Echofunktion | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: MIXK050BK | Product EAN number: 5412810283972

Produkteigenschaften			
Anschlüsse – Ausgang	1x Cinch		
Anschlüsse – Eingang	1x Cinch		
	2x 6.35 mm		
Anzahl der enthaltenen Mikrofone	2 Mikrofone		
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle		
Echofunktion	Ja		
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Empfänger Breite	170 mm		
Empfänger Gewicht	852 g		
Empfänger Höhe	40 mm		
Empfänger Tiefe	100 mm		
Farbe	Schwarz		
Frequenzgang	600 Hz - 12 kHz		
Geräteeingangsanschluss	DC 5.5 mm x 2.1 mm		
Kabellänge des Netzteiles	1.83 m		
Material	ABS		
Mikrofon Lautstärkeregelung	Ja		
Mikrofonanschluss	XLR		
Mikrofontyp	Verdrahtet		
Musik Lautstärkeregelung	Ja		
Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Signalbereich (Sichtlinie)	3.60 m		
Stromquellentyp	Netzstromversorgung		

Verpackungsinformationen				
Marke	Nedis			
Bestellcode	МІХКО5ОВК			
EAN single product:	5412810283972			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:				
Verpackung	Giftbox			
Verpackungsinhalt	Karaoke-Mixer			
	2x Mikrofon			

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	335 mm	54 mm	220 mm	1029 g
5	350 mm	280 mm	230 mm	5540 g





