

Tragbare Ausführung | AM / FM / SW | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 1.5 W | Kopfhörerausgang | Wecker | Sleep Timer | Grau

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDWR1000GY | Product EAN number: 5412810292196

Produkteigenschaften

AM Frequenzbereich	522-1620 kHz
AM voreingestellte Sender	20 Stück
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor
Eingangsspannung	3 V DC
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	2x AA/LR6
Farbe	Grau
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	20
Geräteeingangsanschluss	DC Stecker
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.5 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	38 Std
Medienwiedergabe	AUX
	Radio
Mid-range size	2 "
Monitorgröße	1.3 "
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	Welt Receiver Radio
Sleep Timer	Ja
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	1.5 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung
SW voreingestellte Sender	20
SW-Frequenzbereich	3.70-22.05 MHz
Tuning Typ	Digital
Untestützte Radio Bänder	AM
	FM

Untestützte Radio Bänder

Wecker	SW
	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDWR1000GY
EAN single product:	5412810292196
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384464
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	World receiver
	Quick start guide

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	95 mm	40 mm	125 mm	171 g
100	265 mm	475 mm	410 mm	18020 g

