



CATV-Splitter | 5 - 1000 MHz | Einführungsverlust: 10.0 dB | Anzahl der Ausgänge: 6 | 75 Ohm | Zink



Produkteigenschaften SSPL600ME:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Anzahl der Ausgänge            | 6             |
| Anzahl der Produkte im Karton  | 1 Stück       |
| Anzahl Eingänge                | 1             |
| CATV Zubehörtyp                | CATV Splitter |
| Einführungsverlust             | 10.0 dB       |
| Farbe                          | Silber        |
| Frequenzbereich                | 5 - 1000 MHz  |
| Impedanz externer Lautsprecher | 75 Ohm        |
| Material                       | Zink          |
| Verbindungstyp                 | F-Stecker     |

Verpackungsinformationen:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marke              | Nedis         |
| Bestellcode        | SSPL600ME     |
| EAN single Product | 5412810298426 |
| EAN Inner Carton   | 5412810388806 |
| EAN Outer Carton   | 5412810356089 |
| Verpackung         | Bulk          |
| Verpackungsinhalt  | Splitter      |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 75 mm  | 35 mm  | 140 mm | 118 g   |
| 25    | 140 mm | 140 mm | 315 mm | 2680 g  |
| 50    | 295 mm | 170 mm | 425 mm | 6220 g  |
| 100   | 295 mm | 305 mm | 330 mm | 13240 g |

