



Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Spitzenleistung: 1500 W | Batterieklemmen | Silber



Produkteigenschaften PIMS600C12:

Anzahl der Buchsen	1 Stück	Sicherheitsfunktionen	Abschaltenschutz bei schwacher Batterie
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Ausgang Energie	600 W		Überlastschutz
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz		Überspannungs-Eingangsschutz
Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle		Verpolungsschutz Batterien
Düse	Ja		Wärmeschutz
Effizienz	90 %		1500 W
Eingangssignal	Batterieklemmen		Auto Angetrieben
Eingangsspannung	12 V DC	Spitzenleistung	
Farbe	Silber		
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein		
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)		
Material	Aluminium	Stromquellentyp	
Maximaler Energieverbrauch	1500 W		
Netzstecker	Batterieklemmen		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS600C12
EAN single Product	5412810300501
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374045
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter Netzkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	250 mm	120 mm	360 mm	3680 g
4	380 mm	265 mm	525 mm	15540 g

