Datenblatt | Power Inverter

Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Spitzenleistung: 200 W | Zigarettenanzünder | Silber

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIMS10012 | Product EAN number: 5412810300518

Produkteigenschaften

Anzahl der Buchsen	**1 Stück**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Ausgang Energie	**100 W**
Ausgangsspannung	**230 V AC 50 Hz**
Ausgangsswellenform	**Modifizierte Sinuswelle**
Düse	**Ja**
Effizienz	**90 %**
Eingangssignal	**Zigarettenanzünder**
Eingangsspannung	**12 V DC**
Farbe	**Silber**
Funktioniert mit Fernbedienung	**Nein**
Geräteausgangsanschluss	**Type F (CEE 7/3)**
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	**1**
Material	**Aluminium**
Maximaler Energieverbrauch	**200 W**
Netzstecker	**Zigarettenanzünder**
Sicherheitsfunktionen	**Abschaltschutz bei schwacher Batterie**
	Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Verpolungsschutz Batterien
	Wärmeschutz
Spitzenleistung	**200 W**
Stromquellentyp	**Auto Angetrieben**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**PIMS10012**
EAN single product:	**5412810300518**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810373918**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Inverter**
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
24	395 mm	305 mm	365 mm	14400 g

5 412810 300518