

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 24 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Spitzenleistung: 200 W | Zigarettenanzünder | Silber



Produkteigenschaften PIMS10024:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Ausgang Energie | 100 W |
| Ausgangsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Ausgangswellenform | Modifizierte Sinuswelle |
| Buchsentyp | F (CEE 7/3) |
| | USB |
| Düse | Ja |
| Effizienz | 90 % |
| Eingangssignal | Zigarettenanzünder |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Farbe | Silber |
| Funktioniert mit Fernbedienung | Nein |
| Geräteausgangsanschluss | Type F (CEE 7/3) |
| Gesamtzahl der US Anschlüsse | 1 |
| Material | Aluminium |
| Maximaler Energieverbrauch | 200 W |

| | |
|-----------------------|---|
| Netzstecker | Zigarettenanzünder |
| Sicherheitsfunktionen | Abschaltenschutz bei schwacher Batterie |
| | Schutz vor Kurzschluss am Ausgang |
| | Überlastschutz |
| | Überspannungs-Eingangsschutz |
| | Verpolungsschutz Batterien |
| | Wärmeschutz |
| Spitzenleistung | 200 W |
| Stromquellentyp | Auto Angetrieben |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|---------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | PIMS10024 |
| EAN single Product | 5412810300525 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810373925 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | Inverter |
| | Kurzanleitung |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 95 mm | 85 mm | 190 mm | 570 g |
| 24 | 310 mm | 370 mm | 390 mm | 14500 g |

