

Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Spitzenleistung: 2400 W | Batterieklemmen | Silber

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIMS1000W12 | Product EAN number: 5412810300600

| Produkteigenschaften | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der Buchsen | 2 Stück |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Ausgang Energie | 1000 W |
| Ausgangsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Ausgangswellenform | Modifizierte Sinuswelle |
| Düse | Ja |
| Effizienz | 90 % |
| Eingangssignal | Batterieklemmen |
| Eingangsspannung | 12 V DC |
| Farbe | Silber |
| Funktioniert mit Fernbedienung | Ja |
| Geräteausgangsanschluss | Type F (CEE 7/3) |
| Material | Aluminium |
| Maximaler Energieverbrauch | 2400 W |
| Netzstecker | Batterieklemmen |
| Sicherheitsfunktionen | Abschaltenschutz bei schwacher Batterie |
| | Schutz vor Kurzschluss am Ausgang |
| | Überlastschutz |
| | Überspannungs-Eingangsschutz |
| | Verpolungsschutz Batterien |
| | Wärmeschutz |
| Spitzenleistung | 2400 W |
| Stromquellentyp | Auto Angetrieben |

| Verpackungsinformationen | |
|--------------------------|---------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | PIMS1000W12 |
| EAN single product: | 5412810300600 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810373895 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | Inverter |
| | Kurzanleitung |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2 | 410 mm | 300 mm | 300 mm | 9450 g |

