

**Internetradio | 42 W | DAB+ | UKW | Bluetooth® | Schwarz**



**Produkteigenschaften RDIN5000BK:**

Anschlüsse - Ausgang	1x USB	FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz		Italienisch
Antennentyp	Extern	FM voreingestellte Sender	20		Niederländisch
Anzahl der Internet Radio Sender	30	Geräteeingangsanschluss	C8		Norwegisch
Anzeige	Farbbildschirm	Internet Radio voreingestellte Sender	250		Polnisch
App gesteuert	Ja	Kopfhörerausgang	Ja		Portugiesisch
App Name	AirMusic	Lautsprecher RMS	14 W		Russisch
Bluetooth® version	2.1+EDR	Lautsprecherkanäle	Stereo		Schwedisch
DAB + voreingestellte Sender	20 Stück	Leistungsaufnahme Betrieb	24 W		Slovakisch
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz	Material	ABS		Spanisch
Dimmbarer Monitor	Ja		Metall		Tschechisch
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz	maximale Antennenreichweite	0 dBi		Türkisch
Equalizer	Ja	Maximale Sendeleistung	4 dBm		Ungarisch
erfordeliche Batterien (enthalten)	2x AAA	Menüsprachen	Dänisch	Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Farbe	Schwarz		Deutsch	Netzkabel Anschluss B	C7
	Silber		Englisch	Netzkabellänge	1.50 m
ferngesteuert	Ja		Finnisch	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
			Französisch		

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	RDIN5000BK
EAN single Product	5412810305315
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Radio Fernbedienung (mit Batterie)

**Lesen Sie mehr online**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	111 mm	80 mm	444 mm	1000 g
4	444 mm	300 mm	440 mm	8450 g

