

Innenantenne | Aktiv | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-15 km | LTE800 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 22 dB | ABS | Schwarz



Produkteigenschaften ANIR1502BK:

Antennentyp	Aktiv	Material	ABS
Anwendung	DVB-T/T2 - DAB+	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
DAB+ unterstützt	Ja	Signaltyp	FM
Eingangsspannung	220 - 240 V AC		UHF
Empfangsbereich	0-15 km		VHF
Farbe	Schwarz		
FM Frequenzbereich	87.5 - 108.5 MHz	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
FM Verstärkung	20 dB		
Geräteeingangsanschluss	DC 3.5 x 8.0 x 15 mm	UHF Verstärkung	22 dB
Horizontale Strahlbreite	53 °	UHF-Frequenzbereich	470-790 MHz
Impedanz	75 Ohm	Verbindungstyp	IEC (Coax) Stecker
Innen / Aussenbereich	Innenbereich	Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	22 dB
Kabellänge	1.60 m	Vertikale Strahlbreite	106 °
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m	VHF Frequenzbereich	170-230 MHz
LTE-Filter	LTE800	VHF-Verstärkung	22 dB

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	ANIR1502BK
EAN single Product	5412810309290
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne
	Netzteil

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	70 mm	80 mm	330 mm	323 g
20	340 mm	385 mm	340 mm	6960 g

