

Datenblatt | Aktive HDTV-Antenne

**Aktiv | Verbindungstyp: F-Stecker | FM / UHF / VHF |
Empfangsbereich: 0-50 km | LTE800 | Verstärkung dBi (bei
Antennenkabel): 40 dB | Schwarz / Weiss**

Marke: Nedis | Artikelnummer: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Produkteigenschaften

Antennentyp	Aktiv
DAB+ unterstützt	Ja
Eingangsspannung	12,0 VDC
Eingangsstrom	0.2 A
Empfangsbereich	0-50 km
Farbe	Schwarz
	Weiss
FM Frequenzbereich	87.5 - 108.5 MHz
FM Verstärkung	11 dB
Frequenzbereich	87.5 - 790 MHz
Geräteeingangsanschluss	DC 8 x 3.5 mm
Horizontale Strahlbreite	60 °
Impedanz	75 Ohm
Innen / Aussenbereich	Aussenbereich
IP-Schutzart	IPX4
Kabellänge	0.20 m
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
LTE-Filter	LTE800
Material	ABS
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Signaltyp	FM
	UHF
	VHF
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
UHF Verstärkung	16 dB
UHF-Frequenzbereich	470-790 MHz
Verbindungstyp	F-Stecker
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	40 dB
Vertikale Strahlbreite	156 °
VHF Frequenzbereich	170-230 MHz
VHF-Verstärkung	11 dB

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

