

Aktive HDTV-Antenne | Aktiv | Verbindungstyp: F-Stecker | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-50 km | LTE700 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 40 dB | Schwarz / Weiss



Produkteigenschaften ANOR5002BK700:

Antennentyp	Aktiv	Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	LTE-Filter	LTE700
DAB+ unterstützt	Ja	Material	ABS
Eingangsspannung	12 V DC	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Eingangsstrom	0.2 A	Signaltyp	FM
Empfangsbereich	0-50 km		UHF
Farbe	Schwarz		VHF
	Weiss	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
FM Frequenzbereich	87.5 - 108.5 MHz	UHF Verstärkung	16 dB
FM Verstärkung	11 dB	UHF-Frequenzbereich	470-694 MHz
Frequenzbereich	87.5 - 694 MHz	Verbindungstyp	F-Stecker
Geräteeingangsanschluss	DC 8 x 3.5 mm	Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	40 dB
Horizontale Strahlbreite	55 °	Vertikale Strahlbreite	142 °
Impedanz	75 Ohm	VHF Frequenzbereich	170-230 MHz
Innen / Aussenbereich	Aussenbereich	VHF-Verstärkung	11 dB
IP-Schutzart	IPX4		
Kabellänge	0.20 m		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	ANOR5002BK700
EAN single Product	5412810309375
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810383122
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne
	Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	90 mm	210 mm	165 mm	532 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	5800 g

