

**Aktiv | Verbindungstyp: F-Stecker | FM / UHF / VHF |  
Empfangsbereich: 0-50 km | LTE700 | Verstärkung dBi (bei  
Antennenkabel): 28 dB | Weiss**

Marke: Nedis | Artikelnummer: ANOR5003BK700 | Product EAN number: 5412810309399

## Produkteigenschaften

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Antennentyp                         | <b>Aktiv</b>                   |
| Anzahl der Produkte im Karton       | <b>1 Stück</b>                 |
| DAB+ unterstützt                    | <b>Ja</b>                      |
| Eingangsspannung                    | <b>12 V DC</b>                 |
| Eingangsstrom                       | <b>0.2 A</b>                   |
| Empfangsbereich                     | <b>0-50 km</b>                 |
| Farbe                               | <b>Weiss</b>                   |
| FM Frequenzbereich                  | <b>87.5 - 108.5 MHz</b>        |
| FM Verstärkung                      | <b>12 dB</b>                   |
| Frequenzbereich                     | <b>87.5 - 694 MHz</b>          |
| Geräteeingangsanschluss             | <b>DC 8 x 3.5 mm</b>           |
| Horizontale Strahlbreite            | <b>66 °</b>                    |
| Impedanz                            | <b>75 Ohm</b>                  |
| Innen / Aussenbereich               | <b>Aussenbereich</b>           |
| IP-Schutzart                        | <b>IPX4</b>                    |
| Kabellänge                          | <b>0.20 m</b>                  |
| Kabellänge des Netzteiles           | <b>1.50 m</b>                  |
| LTE-Filter                          | <b>LTE700</b>                  |
| Material                            | <b>ABS</b>                     |
| Netzstecker                         | <b>Euro / Typ C (CEE 7/16)</b> |
| Signaltyp                           | <b>FM</b>                      |
|                                     | <b>UHF</b>                     |
|                                     | <b>VHF</b>                     |
| Stromquellentyp                     | <b>Netzstromversorgung</b>     |
| UHF Verstärkung                     | <b>17 dB</b>                   |
| UHF-Frequenzbereich                 | <b>470-694 MHz</b>             |
| Verbindungstyp                      | <b>F-Stecker</b>               |
| Verstärkung dBi (bei Antennenkabel) | <b>28 dB</b>                   |
| Vertikale Strahlbreite              | <b>73 °</b>                    |
| VHF Frequenzbereich                 | <b>170-230 MHz</b>             |
| VHF-Verstärkung                     | <b>12 dB</b>                   |

## Verpackungsinformationen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Marke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestellcode         | <b>ANOR5003BK700</b> |
| EAN single product: | <b>5412810309399</b> |
| EAN Inner carton:   |                      |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810383139</b> |
| Verpackung          | <b>Giftbox</b>       |
| Verpackungsinhalt   | <b>Antenne</b>       |
|                     | <b>Kurzanleitung</b> |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 90 mm  | 250 mm | 250 mm | 805 g   |
| 10    | 455 mm | 275 mm | 510 mm | 8720 g  |

