Datenblatt | Kfz Audio FM

Schwanenhals | freisprechend | 2.0 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 2.4 A | Schnellladung | Bass Boost | Google Assistant / Siri | Grau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR101BK | Product EAN number: 5412810319060

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**LED Bildschirm**
Ausgangsspannung	**12 V DC**
	3.6 V DC
	5 V DC
	6 V DC
	9 V DC
Ausgangsstrom	**2.4 A**
	3 A
Bass Boost	**Ja**
Bluetooth® version	**5.0**
Eingangsspannung	**12 - 24 V DC**
Eingangsstrom	**2 A**
Eingebautes Mikro	**Ja**
Farbe	**Grau**
	Schwarz
FM Frequenzbereich	**87.6 - 107.9 MHz**
freisprechend	**Ja**
Frequenzgang	**20 Hz - 20 KHz**
Geräteausgangsanschluss	**2x USB**
Material	**ABS**
maximale Antennenreichweite	**-0.2 dBi**
Maximale Sendeleistung	**4 dBm**
Monitorgröße	**2.0 "**
Netzstecker	**KFZ-Adapter**
Schnellladung	**Ja**
Sendefrequenzbereich	**2402 - 2480 MHz**
Senderdesign	**Schwanenhals**
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	**65 dB**
Stimmkontrolle	**Google Assistant**
	Siri
Stromquellentyp	**Auto Angetrieben**
Unterstütz Bluetooth® Profile	**A2DP**
	HFP
Unterstützt Kabellose Technologie	**Bluetooth®**
Unterstützte Audio-Codecs	**FLAC**
	MP3
	WAV
Untestütze Radio Bände	**FM**
USB -Ladung	**5.0 V DC / 2.4 A**
	QC 3.0

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**CATR101BK**
EAN single product:	**5412810319060**
EAN Inner carton:	**5412810396283**
EAN Outer carton:	**5412810383320**
Verpackung	**Giftbox with eurolock**
Verpackungsinhalt	**Bluetooth®-UKW-Sender**
	3,5-mm-zu-3,5-mm-Kabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	220 mm	110 mm	385 mm	1105 g
36	400 mm	375 mm	470 mm	7446 g

5 412810 319060