

Fest | freisprechend | 1.0 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Bass Boost | Google Assistant / Siri | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR120BK | Product EAN number: 5412810319077

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LED Bildschirm
Ausgangsspannung	1 V DC
	2.4 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
	2.4 A
Bass Boost	Ja
Bluetooth® version	5.0
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	2 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	2x USB
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	-0.2 dBi
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Monitorgröße	1.0 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Senderdesign	Fest
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	65 dB
Stimmkontrolle	Google Assistant
	Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstütz Bluetooth® Profile	A2DP
	HFP
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Unterstützte Audio-Codecs	FLAC
	MP3
	WAV
Unterstützte Radio Bänder	FM
USB -Ladung	5.0 V DC / 1.0 A

USB -Ladung

5.0 V DC / 2.4 A

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR120BK
	5412810319077
	5412810396306
	5412810383344
	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth®-UKW-Sender

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	305 mm	150 mm	151 mm	640 g
36	335 mm	340 mm	325 mm	4320 g

