



Datenblatt | DAB+ Radio | RDDB1000BK



DAB+ Radio | Tragbare Ausführung | DAB+ / FM | 1.3 " | BSchwarz-Blau Monitor |
Batteriebetrieben / Stromversorgung über USB | Digital | 3.6 W | Bluetooth® | Kopfhörerausgang |
Wecker



Produkteigenschaften RDDB1000BK:

Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor
Batterietyp – Energie	AAA
DAB + voreingestellte Sender	20 Stück
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz
Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	4x AAA/LR03
Farbe	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	20
Geräteeingangsanschluss	Micro USB
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	1.2 W
Lautsprecherkanäle	1.0

Leistungsaufnahme Betrieb	4.25 W
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	8 Std
Medienwiedergabe	Radio
Mid-range size	3 "
Monitorgröße	1.3 "
Netzkabel Anschluss A	USB
Netzkabel Anschluss B	Micro USB
Netzkabellänge	0.65 m
Netzstecker	USB
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	DAB+ Radio
Sleep Timer	Ja
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	3.6 W
Stoßschutz	Ja

Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Stromverbrauch Standbymodus	0.54 W
Tuning Typ	Digital
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Untestütze Radio Bände	DAB+
	FM
Wecker	Ja

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDB1000BK
EAN single Product	5412810320295
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384228
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	DAB+-Radio USB-Ladekabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	55 mm	120 mm	175 mm	424 g
20	300 mm	265 mm	365 mm	9000 g

