

**Weltradio | Tragbare Ausführung | AM / FM / SW | Batteriebetrieben | Digital | 1.5 W | Kopfhörerausgang | Wecker | Sleep Timer | Tragegriff | Schwarz / Silber**



**Produkteigenschaften RDWR1100BK:**

AM Frequenzbereich	522-1620 kHz	Radiodesign	Tragbare Ausführung
Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm	Radiotyp	Welt Receiver Radio
Antennentyp	Extern	Sleep Timer	Ja
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor	Spitzenleistung des Lautsprechers	1.5 W
Eingangsspannung	3 V DC	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Erforderliche Batterien ( nicht enthalten)	2x AA/LR6	SW-Frequenzbereich	2.20-23.00 MHz
Farbe	Schwarz Silber	Tragegriff	Ja
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Tuning Typ	Digital
Kopfhörerausgang	Ja	Untestützte Radio Bänder	AM FM SW
Lautsprecher RMS	0.5 W	Wecker	Ja
Lautsprecherkanäle	Mono		
Material	ABS		
max. Batteriespielzeit	20 Std		
Medienwiedergabe	AUX Radio		

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	RDWR1100BK
EAN single Product	5412810320431
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384471
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Weltempfänger Tragegurt

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

