

# nedis

## Datenblatt | LNB

**Einzel | Ausgangsanschluss: 1x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.90 dB | Konversionsgewinn: 53 - 65 dB | Weiss**

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

### Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>
Ausgabe falsch	<b>-60 dB</b>
Ausgangsanschluss	<b>1x F-Connector</b>
Ausgangsfrequenzbereich High Band	<b>1.100 - 2.150 GHz</b>
Betriebstemperaturbereich	<b>-40 - 70 °C</b>
Bildunterdrückung (Min.)	<b>40 dB</b>
Derzeitiger Verbrauch	<b>0.08 A</b>
Eingangsfrequenzbereich High Band	<b>11.7 - 12.75 GHz</b>
Eingangsfrequenzbereich Low Band	<b>10.7 - 11.7 GHz</b>
Farbe	<b>Weiss</b>
Hohe Bandumschaltung	<b>22 kHz</b>
Konversionsgewinn	<b>53 - 65 dB</b>
Kreuzpolarisierung	<b>18 dB</b>
LNB-Typ	<b>Einzel</b>
Lokaloszillatorfrequenz Phasenrauschen	<b>-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)</b>
Low-Band-Umschaltung	<b>0 kHz</b>
Material	<b>ABS</b>
	<b>Metall</b>
Polarity Schaltspannung Horizontal	<b>DC 16.0 - 20.0 V</b>
Polarity Schaltspannung Vertikal	<b>DC 11.0 - 14.0 V</b>
Rauschmaß Bereich	<b>0.90 dB</b>
Satelittenzubehör	<b>LNB</b>
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	<b>± 0,5 dB</b>

### Verpackungsinformationen

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>SLNB10SWT</b>
EAN single product:	<b>5412810320806</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810384839</b>
Verpackung	<b>Giftbox</b>
Verpackungsinhalt	<b>LNB</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

