

Quad Monoblock 6,0 ° | Ausgangsanschluss: 4x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 52 - 67 dB | Schwarz | Passend für: Astra+ / Hotbird

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM60BK | Product EAN number: 5412810320837

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgabe falsch	-53 dB
Ausgangsanschluss	4x F-Connector
Ausgangsfrequenzbereich High Band	1.100 - 2.150 GHz
Betriebstemperaturbereich	-35 - 70 °C
Bildunterdrückung (Min.)	40 dB
Derzeitiger Verbrauch	0.20 A
Eingangsfrequenzbereich High Band	11.7 - 12.75 GHz
Eingangsfrequenzbereich Low Band	10.7 - 11.7 GHz
Farbe	Schwarz
Hohe Bandumschaltung	22 kHz
Konversionsgewinn	52 - 67 dB
Kreuzpolarisierung	20 dB
LNB-Typ	Quad Monoblock 6,0 °
Lokalszillatorfrequenz Phasenrauschen	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Low-Band-Umschaltung	0 kHz
Material	ABS
	Metall
Passend für	Astra+
	Hotbird
Polarity Schaltspannung Horizontal	DC 16.0 - 20.0 V
Polarity Schaltspannung Vertikal	DC 11.0 - 14.0 V
Rauschmaß Bereich	0.85 dB
Satelittenzubehör	LNB
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	± 1,0 dB

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	SLNBQDM60BK
EAN single product:	5412810320837
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Monoblock

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	108 mm	110 mm	125 mm	345 g
30	400 mm	245 mm	560 mm	11220 g

