

Twin Monoblock 4,3 ° | Ausgangsanschluss: 2x F-Stecker | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 52 - 66 dB | Schwarz | Passend für: Astra1+ / Astra3

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNBTM43BK | Product EAN number: 5412810320875

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgabe falsch	-53 dB
Ausgangsanschluss	2x F-Stecker
Ausgangsfrequenzbereich High Band	1100 - 2150 GHz
Betriebstemperaturbereich	-35 - 70 °C
Bildunterdrückung (Min.)	40 dB
Derzeitiger Verbrauch	0.17 A
Eingangsfrequenzbereich High Band	10.7 - 11.7 GHz
Eingangsfrequenzbereich Low Band	11.7 - 12.75 GHz
Farbe	Schwarz
Hohe Bandumschaltung	22 kHz
Konversionsgewinn	52 - 66 dB
Kreuzpolarisierung	20 dB
LNB-Typ	Twin Monoblock 4,3 °
Lokalszillatorfrequenz Phasenrauschen	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Low-Band-Umschaltung	0 kHz
Material	ABS
	Metall
Passend für	Astra1+
	Astra3
Polarity Schaltspannung Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
Polarity Schaltspannung Vertikal	DC 11,0 - 14,0 V
Rauschmaß Bereich	0.85 dB
Satelittenzubehör	LNB
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	± 1,0 dB

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	SLNBTM43BK
EAN single product:	5412810320875
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Monoblock

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

