Datenblatt | Küche Radio

Schaltschrankbau | FM | Netzstromversorgung | Digital | 1.5 W | 2 " | BSchwarz-Blau Monitor | Wecker | Silber / Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM4000WT | Product EAN number: 5412810326532

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	**1x 3.5 mm**
Antennentyp	**Extern**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**BSchwarz-Blau Monitor**
Battery power back-up	**Ja**
Dimmbarer Monitor	**Ja**
Eingangsspannung	**100 - 230 V AC 50 Hz**
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	**2x AA/LR6**
Farbe	**Silber**
	Weiss
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108 MHz**
FM voreingestellte Sender	**30**
IP-Schutzart	**IP20**
Kopfhörerausgang	**Ja**
Lautsprecher RMS	**0.5 W**
Lautsprecherkanäle	**2.0**
Leistungsaufnahme Betrieb	**4 W**
Material	**ABS**
Medienwiedergabe	**AUX**
	Radio
Mid-range size	**2 "**
Monitorgröße	**2 "**
Netzkabel Anschluss A	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Netzkabellänge	**1.40 m**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Radiodesign	**Schaltschrankbau**
Radiotyp	**Küche Radio**
Soundausgang	**Stereo**
Spitzenleistung des Lautsprechers	**1.5 W**
Stromquellentyp	**Netzstromversorgung**
Stromverbrauch Standbymodus	**0.47 W**
Timer	**Ja**
Tuning Typ	**Digital**
Untestütze Radio Bände	**FM**
Wecker	**Ja**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**RDFM4000WT**
EAN single product:	**5412810326532**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810384365**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Radio**
	4x Schraube

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
20	320 mm	320 mm	530 mm	13266 g

5 412810 326532