

## Schaltschrankbau | FM | Netzstromversorgung | Digital | 1.5 W | 2 " | BSchwarz-Blau Monitor | Wecker | Silber / Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM4000WT | Product EAN number: 5412810326532

### Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor
Battery power back-up	Ja
Dimmbarer Monitor	Ja
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	2x AA/LR6
Farbe	Silber
	Weiss
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	30
IP-Schutzart	IP20
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.5 W
Lautsprecherkanäle	2.0
Leistungsaufnahme Betrieb	4 W
Material	ABS
Medienwiedergabe	AUX
	Radio
Mid-range size	2 "
Monitorgröße	2 "
Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Netzkabellänge	1.40 m
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Schaltschrankbau
Radiotyp	Küche Radio
Soundausgang	Stereo
Spitzenleistung des Lautsprechers	1.5 W
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	0.47 W

Timer	Ja
Tuning Typ	Digital
Unterstützte Radio Bänder	FM
Wecker	Ja

### Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM4000WT
EAN single product:	5412810326532
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384365
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Radio
	4x Schraube

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	65 mm	150 mm	265 mm	662 g
20	325 mm	325 mm	540 mm	13760 g

