# Digital Audio Converter | 1-Weg | Anschlüsse – Eingang: 1x S/PDIF | Anschlüsse – Ausgang: TosLink Buchse | Handbuch | Schwarz

5 412810 327423

## Produkteigenschaften ACON2505BK:

| | |
|---|---|
| Anschlüsse – Ausgang | **TosLink Buchse** |
| Anschlüsse – Eingang | **1x S/PDIF** |
| Anzahl der Produkte im Karton | **1 Stück** |
| Datenübertragungsrichtung | **1-Weg** |
| Eingangsspannung | **5 V DC** |
| Eingangsstrom | **0.6 A** |
| Farbe | **Schwarz** |
| Geräteeingangsanschluss | **DC 9 x 5.5 mm** |
| Gerätetyp | **Digital Audio Converter** |
| Kontrollmethode | **Handbuch** |
| LED-Betriebsanzeige | **Ja** |
| Leistungsaufnahme Betrieb | **1.0 W** |
| Material | **ABS** |
| Netzkabel Anschluss A | **USB** |
| Netzkabel Anschluss B | **DC 9 x 5.5 mm** |
| Netzkabellänge | **1.80 m** |
| Netzschalter | **Ja** |

| | |
|---|---|
| Stromquellentyp | **Stromversorgung über USB** |
| Stromverbrauch Standbymodus | **0.5 W** |
| Unterstützt Bitrates | **192 kHz 24-bit** |
| | **44.1 kHz 24-bit** |
| | **48 kHz 24-bit** |
| | **96 kHz 24-bit** |
| Unterstützt Formate | **AAC** |
| | **Dolby Digital** |
| | **Dolby Digital 5.1** |
| | **DTS** |
| | **DTS5.1** |
| | **MPEG-2** |
| | **PCM** |

## Verpackungsinformationen:

| | |
|---|---|
| Marke | **Nedis** |
| Bestellcode | **ACON2505BK** |
| EAN single Product | **5412810327423** |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | **5412810444014** |
| Verpackung | **Giftbox with eurolock** |
| Verpackungsinhalt | **Audio Konverter** |
| | **1,5-m-DC- auf USB-Netzkabel** |

**Lesen Sie mehr online**

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mm | 145 mm | 80 mm | 104 g |
| 100 | 340 mm | 320 mm | 425 mm | 11000 g |