Datenblatt | FM-Radio

Tragbare Ausführung | AM / FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 1.8 W | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Grau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Produkteigenschaften	
AM Frequenzbereich	**530-1600 kHz**
Anschlüsse – Ausgang	**1x 3.5 mm**
Antennentyp	**Extern**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**Scharz-weiß Monitor**
Eingangsspannung	**100 - 230 V AC 50 Hz**
Eingangsstrom	**1.0 A**
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	**3x C/LR14**
Farbe	**Grau**
	Schwarz
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108 MHz**
Kabellänge des Netzteiles	**1.50 m**
Kopfhörerausgang	**Ja**
Lautsprecher RMS	**0.6 W**
Lautsprecherkanäle	**1.0**
Leistungsaufnahme Betrieb	**3.50 W**
Material	**ABS**
max. Batteriespielzeit	**10 Std**
Medienwiedergabe	**Radio**
Mid-range size	**3 "**
Netzkabel Anschluss A	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Netzkabel Anschluss B	**C7**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Radiodesign	**Tragbare Ausführung**
Radiotyp	**FM Radio**
Soundausgang	**Mono**
Spitzenleistung des Lautsprechers	**1.8 W**
Stromquellentyp	**Batteriebetrieben**
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	**0.40 W**
Tragegriff	**Ja**
Tuning Typ	**Analog**
Untestütze Radio Bände	**AM**
	FM

Verpackungsinformationen	
Marke	**Nedis**
Bestellcode	**RDFM1340GY**
EAN single product:	**5412810329564**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810384327**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**UKW/AM-Radio**
	EU-Netzkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

5 412810 329564