

Tragbare Ausführung | AM / FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 1.8 W | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Grau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Produkteigenschaften

AM Frequenzbereich	530-1600 kHz
Anschlüsse – Ausgang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Scharz-weiß Monitor
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	3x C/LR14
Farbe	Grau
	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.6 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Leistungsaufnahme Betrieb	3.50 W
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	10 Std
Medienwiedergabe	Radio
Mid-range size	3 "
Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Netzkabel Anschluss B	C7
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	FM Radio
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	1.8 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	0.40 W

Tragegriff	Ja
Tuning Typ	Analog
Untestütze Radio Bänder	AM
	FM

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	UKW/AM-Radio
	EU-Netzkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

