

**Internetradio | Tisch Ausführung | Bluetooth® / Wi-Fi | DAB+ / FM / Internet | 2.4 " | Farbbildschirm | 7 W | ferngesteuert | App gesteuert | Wecker | Sleep Timer | Braun / Weiss**



**Produkteigenschaften RDIN2000WT:**

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm 1x USB A	Farbe	Braun Weiss		Finnisch
Antennentyp	Extern	ferngesteuert	Ja		Französisch
Anzahl der Internet Radio Sender	30000	FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz		Italienisch
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	FM voreingestellte Sender	99		Niederländisch
Anzeige	Farbbildschirm	Internet Radio voreingestellte Sender	250		Norwegisch
App gesteuert	Ja	Kabellänge des Netzteiles	1.50 m		Polnisch
App Name	AirMusic	Lautsprecher RMS	5 W		Portugisisch
Bluetooth® version	5.0	Lautsprecherkanäle	Mono		Russisch
DAB + voreingestellte Sender	99 Stück	Leistungsaufnahme Betrieb	5.0 W		Schwedisch
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz	Material	ABS MDF		Slovakisch
Dimmbarer Monitor	Ja	maximale Antennenreichweite	0 dBi		Spanisch
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz	Maximale Sendeleistung	4 dBm	Monitorgröße	2.4 "
Eingangsstrom	1.3 A	Menüsprachen	Dänisch Deutsch Englisch	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Equalizer	Ja			Netzwerkunterstützung	DLNA
Erforderliche Batterien ( nicht enthalten)	2x AAA/LR03				

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	RDIN2000WT
EAN single Product	5412810329724
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384419
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Internetradio Fernbedienung (ohne Batterie)

**Lesen Sie mehr online**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	130 mm	200 mm	260 mm	1180 g
6	285 mm	430 mm	425 mm	8000 g

