

SmartLife-LED-Glühbirne | Wi-Fi | E27 | 800 lm | 9 W | Warmweiss | 2700 K | Android™ / IOS | A60 | 3 Stück



Produkteigenschaften WIFILW32WTE27:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Lampen in der Verpackung | 3 Stück |
| Anzahl der Produkte im Karton | 3 Stück |
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 Schaltzyklen |
| App erhältlich für | Android™ |
| | IOS |
| Äquivalent in Watt | 60 W |
| Betriebstemperaturbereich | -20 - 45 °C |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbar per App | Ja |
| Eingangsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Energieklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 9 kWh |
| Farbe | Weiss |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kompatibel mit | Nedis® SmartLife |
| Lampendurchmesser | 60 mm |
| Lampenhöhe | 110 mm |
| Leuchtenform | A60 |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Lichtquelle | LED |
| Material | Kunststoff |
| maximale Antennenreichweite | 2 dBi |
| Maximale Sendeleistung | 16 dBm |
| Maximaler Energieverbrauch | 9 W |
| Nennlebensdauer der Leuchte | 25000 h |
| Nennlichtstrom | 800 lm |
| Sendefrequenzbereich | 2400 - 2483.5 MHz |
| Sockel | E27 |
| Strahlungswinkel | 220 ° |
| Technologie | LED |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unterstützt Kabellose Technologie | Wi-Fi |
| Verpackungsart | Gift Box with Euro Lock |
| Wattzahl | 9 W |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | WIFILW32WTE27 |
| EAN single Product | 5412810329847 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | 3x Smart-Leuchtmittel |
| | Kurzanleitung |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 65 mm | 130 mm | 185 mm | 182 g |
| 5 | 185 mm | 130 mm | 320 mm | 917 g |
| 20 | 350 mm | 300 mm | 405 mm | 4200 g |

