

Kfz Audio FM Transmitter | Kippbar | freisprechend | 1.1 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Grau / Schwarz



Produkteigenschaften CATR130BK:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück          |
| Anzeige                       | LED Bildschirm   |
| Ausgangsspannung              | 5 V DC           |
| Ausgangsstrom                 | 1.0 A            |
| Bluetooth® version            | 5.0              |
| Eingangsspannung              | 12 - 24 V DC     |
| Eingangsstrom                 | 3 A              |
| Eingebautes Mikro             | Ja               |
| Farbe                         | Grau             |
|                               | Schwarz          |
| FM Frequenzbereich            | 87.6 - 107.9 MHz |
| freisprechend                 | Ja               |
| Frequenzgang                  | 20 Hz - 20 KHz   |
| Geräteausgangsanschluss       | 1x USB           |
|                               | 1x USB-C™        |
| Material                      | ABS              |
| maximale Antennenreichweite   | -0.68 dBi        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Maximale Sendeleistung            | 4 dBm            |
| Monitorgröße                      | 1.1 "            |
| Netzstecker                       | KFZ-Adapter      |
| Schnellladung                     | Ja               |
| Sendefrequenzbereich              | 2402 - 2480 MHz  |
| Senderdesign                      | Kippbar          |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)    | 45 dB            |
| Stimmkontrolle                    | Google Assistant |
|                                   | Siri             |
| Stromquellentyp                   | Auto Angetrieben |
| Unterstütz Bluetooth® Profile     | A2DP             |
|                                   | AVRCP            |
|                                   | HSP              |
| Unterstützt Kabellose Technologie | Bluetooth®       |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Unterstützte Audio-Codecs | FLAC             |
|                           | MP3              |
|                           | WAV              |
| Untestütze Radio Bände    | FM               |
| USB -Ladung               | 5.0 V DC / 1.0 A |
|                           | PD 18 W          |

Verpackungsinformationen:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Marke              | Nedis                 |
| Bestellcode        | CATR130BK             |
| EAN single Product | 5412810330720         |
| EAN Inner Carton   | 5412810396351         |
| EAN Outer Carton   | 5412810383399         |
| Verpackung         | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt  | Bluetooth®-UKW-Sender |
|                    | Kurzanleitung         |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 6     | 220 mm | 110 mm | 390 mm | 980 g   |
| 36    | 410 mm | 370 mm | 460 mm | 6700 g  |

