

Kippbar | freisprechend | 1.1 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Grau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR130BK | Product EAN number: 5412810330720

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LED Bildschirm
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
Bluetooth® version	5.0
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	3 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Grau
	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	1x USB
	1x USB-C™
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	-0.68 dBi
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Monitorgröße	1.1 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Schnellladung	Ja
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Senderdesign	Kippbar
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	45 dB
Stimmkontrolle	Google Assistant
	Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstütz Bluetooth® Profile	A2DP
	AVRCP
	HSP
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Unterstützte Audio-Codecs	FLAC
	MP3
	WAV
Unterstützte Radio Bänder	FM

USB -Ladung

5.0 V DC / 1.0 A

PD 18 W

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR130BK
EAN single product:	5412810330720
EAN Inner carton:	5412810396351
EAN Outer carton:	5412810383399
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth®-UKW-Sender
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	220 mm	110 mm	390 mm	980 g
36	410 mm	370 mm	460 mm	6700 g

