

Fest | freisprechend | 0.8 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR124BK | Product EAN number: 5412810330737

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LED Bildschirm
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
	3 A
Bluetooth® version	5.0
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	2 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	2x USB
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	2 dBi
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Monitorgröße	0.8 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Schnellladung	Ja
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Senderdesign	Fest
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	45 dB
Stimmkontrolle	Google Assistant
	Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP
	AVRCP
	HSP
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Unterstützte Radio Bänder	FM
USB -Ladung	5.0 V DC / 1.0 A
	QC 3.0

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR124BK
EAN single product:	5412810330737
EAN Inner carton:	5412810396344
EAN Outer carton:	5412810383382
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth®-UKW-Sender
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	150 mm	110 mm	330 mm	760 g
36	320 mm	350 mm	350 mm	5120 g

