# SmartLife Weihnachtsbeleuchtung | Schnur | Wi-Fi | Warmweiss | 50 LED's | 5.00 m | Android™ / IOS

5 412810 404186

## Produkteigenschaften WIFILX01W50:

| | |
|---|---|
| Abstand zwischen Lampen | **10 cm** |
| Anzahl der LED's | **50 LED's** |
| Anzahl der Produkte im Karton | **1 Stück** |
| Anzahl LED's per Meter | **10 Stück** |
| App erhältlich für | **Android™** |
| | **IOS** |
| Art des dekorativen Lichts | **Schnur** |
| Dimmbar | **Ja** |
| Eingangsspannung | **100 - 240 V AC** |
| Energieklasse | **G** |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | **3.20 kWh** |
| EPREL ID | **1145346** |
| Farbtemperatur | **2700 - 3000 K** |
| Innen / Aussenbereich | **Innen- und Aussenbereich** |
| IP-Schutzart | **IP65** |
| Kabelfarbe | **Schwarz** |

| | |
|---|---|
| Kabellänge | **5.00 m** |
| Kabellänge des Netzteiles | **5.00 m** |
| Kompatibel mit | **Nedis® SmartLife** |
| LED Module | **SMD 5050** |
| Lichtfarbe | **Warmweiss** |
| maximale Antennenreichweite | **0.5 dBi** |
| Maximale Sendeleistung | **16 dBm** |
| Maximaler Energieverbrauch | **1.81 W** |
| Nennlebensdauer der Leuchte | **10000 h** |
| Nennlichtstrom | **121 lm** |
| Netzstecker | **Euro / Typ-C (CEE 7/17)** |
| Schneidbar | **Nein** |
| Sendefrequenzbereich | **2412 - 2472 MHz** |
| Stromquellentyp | **Netzstromversorgung** |

| | |
|---|---|
| Unterstützt Kabellose Technologie | **Wi-Fi** |
| verlängerbarer Lichtstreifen | **Ja** |

## Verpackungsinformationen:

| | |
|---|---|
| Marke | **Nedis** |
| Bestellcode | **WIFILX01W50** |
| EAN single Product | **5412810404186** |
| EAN Inner Carton | **5412810407682** |
| EAN Outer Carton | **5412810407699** |
| Verpackung | **Giftbox** |
| Verpackungsinhalt | **Dekorationsleuchten** |

**Lesen Sie mehr online**

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 mm | 55 mm | 205 mm | 320 g |
| 10 | 225 mm | 140 mm | 525 mm | 3500 g |
| 40 | 460 mm | 305 mm | 550 mm | 14960 g |