

**DAB+ Radio | Baustellenradio | DAB+ / FM | 2.2 " | Scharz-weiß Monitor | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Bluetooth® | Wecker | Sleep Timer | IP65 | Tragegriff**



**Produkteigenschaften RDDB3100GN:**

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm	IP-Schutzart	IP65	Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Antennentyp	Extern	Kabellänge des Netzteiles	1.50 m	Sleep Timer	Ja
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Lautsprecher RMS	5 W	Soundausgang	Mono
Anzeige	Scharz-weiß Monitor	Lautsprecherkanäle	1.0	Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W
Batterietyp – Energie	C	Leistungsaufnahme Betrieb	8 W	Stoßschutz	Ja
Bluetooth® version	5.0	Material	ABS	Stromquellentyp	Batteriebetrieben  Netzstromversorgung
DAB + voreingestellte Sender	20 Stück	maximale Antennenreichweite	0 dBi	Stromverbrauch Standbymodus	0 W
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz	Maximale Sendeleistung	10 dBm	Tragegriff	Ja
Eingangsspannung	9 V DC	Medienwiedergabe	AUX  Radio	Tuning Typ	Digital
Eingangsstrom	1.0 A	Mid-range size	2.4 "	Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP  AVRCP
Erforderliche Batterien ( nicht enthalten)	6x C/LR14	Monitorgröße	2.2 "	Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Farbe	Grün  Schwarz	Netzkabel Anschluss A	C7	Untestütze Radio Bände	DAB+  FM
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug		
FM voreingestellte Sender	20	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug	Radiodesign	Baustellenradio		
		Radiotyp	DAB+ Radio		

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDB3100GN
EAN single Product	5412810406326
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810406364
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Baustellenradio Netzteil

**Lesen Sie mehr online**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

