

Baustellenradio | DAB+ / FM | 2.2 " | Scharz-weiß Monitor | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Bluetooth® | Wecker | Sleep Timer | IP65 | Tragegriff | Grün / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDDB3100GN | Product EAN number: 5412810406326

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Scharz-weiß Monitor
Batterietyp – Energie	C
Bluetooth® version	5.0
DAB + voreingestellte Sender	20 Stück
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz
Eingangsspannung	9 V DC
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	6x C/LR14
Farbe	Grün
	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	20
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug
IP-Schutzart	IP65
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Lautsprecher RMS	5 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Leistungsaufnahme Betrieb	8 W
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	0 dBi
Maximale Sendeleistung	10 dBm
Medienwiedergabe	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Monitorgröße	2.2 "
Netzkabel Anschluss A	C7
Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Baustellenradio
Radiotyp	DAB+ Radio

Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Sleep Timer	Ja
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W
Stoßschutz	Ja
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDB3100GN
EAN single product:	5412810406326
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810406364
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Baustellenradio
	Netzteil

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

