

Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Spitzenleistung: 4000 W | Schraubklemme | Reine Sinuswelle | Düse | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIP200012FBK | Product EAN number: 5412810448944

Produkteigenschaften

Anzahl der Ausgänge	4
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgang Energie	2000 W
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangsswellenform	Reine Sinuswelle
Düse	Ja
Effizienz	85 %
Eingangssignal	Schraubklemme
Eingangsspannung	12 V DC
Farbe	Schwarz
Funktioniert mit Fernbedienung	Ja
Geräteausgangsanschluss	1x USB-C™
	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	2
Material	Aluminium
Maximaler Energieverbrauch	4000 W
Netzkabellänge	0.80 m
Netzstecker	Schraubklemme
Sicherheitsfunktionen	Kurzschlusschutz
	Überhitzungsschutz
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Unterspannungs-Eingangsschutz
Spitzenleistung	4000 W
Stromquellentyp	Auto Angetrieben

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	PIP200012FBK
EAN single product:	5412810448944
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810449071
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Wechselrichter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	320 mm	175 mm	440 mm	6740 g
2	360 mm	340 mm	455 mm	14280 g

