Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Spitzenleistung: 600 W

5 412810 449118

Produkteigenschaften PIM30012FGY:

Anzahl der Buchsen	**1 Stück**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Ausgang Energie	**300 W**
Ausgangsspannung	**230 V AC 50 Hz**
Ausgangsswellenform	**Modifizierte Sinuswelle**
Düse	**Ja**
Effizienz	**85 %**
Eingangssignal	**Batterieklemmen + Zigarettenanzünder**
Eingangsspannung	**12 V DC**
Farbe	**Silber**
Funktioniert mit Fernbedienung	**Nein**
Geräteausgangsanschluss	**Type F (CEE 7/3)**
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	**1**

Material	**Aluminium**
Maximaler Energieverbrauch	**600 W**
Netzstecker	**Batterieklemmen + Zigarettenanzünder**
Sicherheitsfunktionen	**Kurzschlussschutz**
	Überhitzungsschutz
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Unterspannungs-Eingangsschutz
Spitzenleistung	**600 W**
Stromquellentyp	**Auto Angetrieben**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**PIM30012FGY**
EAN single Product	**5412810449118**
EAN Inner Carton	**5412810449293**
EAN Outer Carton	**5412810449309**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Wechselrichter**
	Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	170 mm	80 mm	210 mm	1102 g
5	215 mm	185 mm	395 mm	5720 g
20	420 mm	385 mm	455 mm	24220 g