

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Spitzenleistung: 1200 W



Produkteigenschaften PIM60012FGY:

Anzahl der Buchsen	1 Stück
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgang Energie	600 W
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangsswellenform	Modifizierte Sinuswelle
Düse	Ja
Effizienz	85 %
Eingangssignal	Batterieklemmen + Zigarettenanzünder
Eingangsspannung	12 V DC
Farbe	Silber
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	1

Material	Aluminium
Maximaler Energieverbrauch	1200 W
Netzstecker	Batterieklemmen + Zigarettenanzünder
Sicherheitsfunktionen	Kurzschlusschutz
	Überhitzungsschutz
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Unterspannungs-Eingangsschutz
Spitzenleistung	1200 W
Stromquellentyp	Auto Angetrieben

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIM60012FGY
EAN single Product	5412810449125
EAN Inner Carton	5412810449330
EAN Outer Carton	5412810449347
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Wechselrichter
	Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	165 mm	80 mm	265 mm	1560 g
5	275 mm	180 mm	405 mm	8060 g
10	425 mm	205 mm	560 mm	17020 g

